

Notice pilonne sncf

1- découper les pièces 1,2,3 ,enlever les triangles de remplissage, plier la pièce 2,la partie avec le petit rectangle vers le bas, souder la sur le socle la gravure vers le ht. Plier la pièce 3 soudez la partie plate sous le socle.

2- découper l'échelle 4 soudez la (voir photo).

3- découper les pièces 12, 13, 14, plier la pièce 13 après avoir enlevé les triangles. Souder la plaque 12 en prenant soin de placer le trou au dessus du précédent. Souder l'échelle d'1/4 de tour.

4- répétez l'opération avec les pièces 15,16,17.

5- découper les pièces 8,9,10 ,répéter l'opération ,ne pas oublier la position des trous et de tourner l'échelle a chaque module pour la pièce 8 la partie avec le rectangle vers le ht.

6- une fois les modules créés , les souder les un sur les autres .

7- découper 5,6,7,évider la pièce 6. Pliez la, prendre la pièce 7 souder la sur la pièce 6 le trapèze vers le bas et ajuster en pliant de sorte à joindre le mat, voir photo . souder la pièce 7 sur le 6.soudez l'ensemble de la tête sur le mat.

8- découper les pièces 11 les souder par deux ,les mettre en forme autour du tube laiton découper les phares à 7mm de longueur. Mettre en forme les casquettes dans la plaque fournis avec le kit voir gabarit ,et les souder au tube, puis souder au pieds.

9- positionner les phares sur la pièce 5.

10- Positionner les leds tous dans le même sens ,cabler le + sur la maquette et le - le long du mat , souder sous le mat une longueur de fil pour la résistance.

11-découper la pièce 18, souder la au pied du mat .



Gabarit des casquettes

8x8 mm

